



PAR LED 6x10W IP65

Skrócona Instrukcja Obsługi

1. OPIS FUNKCJI MENU:

wyświetlacz	Zakres	Funkcje + działanie
D001	000-512	Ustawienie adresu DMX, tryb 8 kanałowy
A001	000-512	Ustawienie adresu DMX, tryb 4 kanałowy
CC01	01-99	7 kolorów, zmiana skokowa, wolno>szybko
CP01	01-99	7 kolorów, zmiana płynna, wolno>szybko
DE01	01-99	7 kolorów, zmiana pulsująca, wolno>szybko
BE01	01-99	7 kolorów, aktywacja dźwiękiem, zmiana efektu
FH01	01-99	Prędkość strobo, wolno>szybko
R255	000-255	Dimmer czerwony
G255	000-255	Dimmer zielony
DB255	000-255	Dimmer niebieski
O255	000-255	Dimmer biały

2.

4ch	Zakres	Funkcja
	1 000-255	Czerwony
	2 000-255	Zielony
	3 000-255	Niebieski
	4 000-255	Biały

8ch	Zakres	Funkcja
	1 000-255	Ściemnianie
	2 000-255	Stroboskop
	3 000-050	Tryb DMX
	051-100	Skokowa zmiana koloru
	101-150	Płynna zmiana koloru
	151-200	Pulsacja koloru
	201-255	Brak funkcji
	4 000-255	Zmiana prędkości funkcji (wolno-szybko)
	5 000-255	Czerwony
	6 000-255	Zielony
	7 000-255	Niebieski
	8 000-255	Biały

3. Specyfikacja

Specyfikacja	
Pobór mocy	200W
Napięcie zasilania	110 - 240 V
Częstotliwość napięcia	50 - 60 Hz
Typ diody	RGBW
Ilość diod	18
Moc diody	10W
Wyświetlacz	LCD
Sterowanie	2 przyciski
Ściemnianie	płynne 0 - 100%
Ilość kanałów DMX	4/8
Kąt świecenia	25°
Sterowanie	DMX, Auto, Master/Slave, Sound
DMX IN	XLR
DMX OUT	XLR
Rodzaj obudowy	Metal
Ochrona	IP 65