



PAR LED 1 x 60W COB (3 in 1)

Skrócona Instrukcja Obsługi

1. OPIS FUNKCJI MENU:

wyświetlacz	Zakres	Funkcje + działanie
d001	001-512	Ustawianie adresu DMX 512 tryb 3 kanałowy
A001	001-512	Ustawianie adresu DMX 512 tryb 7 kanałowy
r255	000-255	Czerwony
G255	000-255	Zielony
b255	000-255	Niebieski
F255	000-255	Stroboskop od wartości 010; (wolno - szybko)
CC15	00-15	Skokowa zmiana koloru (wolno-szybko)
DE15	00-15	Płynna zmiana koloru (wolno-szybko)
CP15	00-15	Wybór zaprogramowanego koloru
SoUd	/	Tryb aktywacji dźwiękiem

2. Opis trybów DMX

a) 3CH

Kanał	Zakres	Funkcja
1	000-255	Czerwony
2	000-255	Zielony
3	000-255	Niebieski

b) 7CH

Kanał	Zakres	Funkcja
1	000-255	Ściemnianie
2	000-255	Czerwony
3	000-255	Zielony
4	000-255	Niebieski
5	000-004	otwarte
	005-255	Stroboskop (wolno-szybko)
6	000-050	Tryb DMX
	51-100	Wybór koloru
	101-150	Skokowa zmiana koloru
	151-200	Płynna zmiana koloru
	201-250	Pulsacja koloru
	251-255	Tryb sterowanie dźwiękiem
7	000-255	Prędkość funkcji (wolno-szybko)

3. Specyfikacja

Specyfikacja	
Pobór mocy	80 W
Napięcie zasilania	110 - 240 V
Częstotliwość napięcia	50 - 60 Hz
Typ diody	RGB
Ilość diod	1
Moc diody	60W
Wyświetlacz	LED
Sterowanie	4 przyciski
Ściemnianie	płynne 0 - 100%
Ilość kanałów DMX	3/7
Kąt świecenia	40°
Sterowanie	DMX, Auto, Master/Slave, Sound
DMX IN	XLR
DMX OUT	XLR
Rodzaj obudowy	ABS
Chłodzenie	tak