

FRACTAL
LIGHTS
BEAM PRO 60 W

Skrócona instrukcja obsługi

1. OPIS FUNKCJI MENU:

wyświetlacz	Wartość	Funkcja
<i>Addr</i>	<i>ADD 1-AS 12</i>	Ustawienie adresu DMX
<i>CHnd</i>	<i>11CH</i>	Tryb 11 kanałowy
	<i>9CH</i>	Tryb 9 Kanałowy
<i>SLnd</i>	<i>Auto</i>	Tryb Master
	<i>SL 1</i>	Tryb Slave 1
	<i>SL 2</i>	Tryb Slave 2
<i>SHnd</i>	<i>SH 0</i>	Wbudowany show #0
	<i>SH 1</i>	Wbudowany show #1
	<i>SH 2</i>	Wbudowany show #2
	<i>SH 3</i>	Wbudowany show #3
<i>Soun</i>	<i>on</i>	Kontrola dźwiękiem aktywna
	<i>oFF</i>	Kontrola dźwiękiem nieaktywna
<i>SENS</i>	<i>0-99</i>	Ustawienie czułości wbudowanego mikrofonu
<i>BLnd</i>	<i>BLAc</i>	Po zaniku sygnały DMX – aktywacja blackout
	<i>Auto</i>	Po zaniku sygnały DMX – przejście w tryb auto
	<i>Sound</i>	Po zaniku sygnały DMX – przejście w tryb aktywacji dźwiękiem
	<i>Hold</i>	Po zaniku sygnały DMX – podtrzymuj ostatnie otrzymane wartości
<i>LEd</i>	<i>OFF</i>	Wyświetlacz wyłączony
	<i>On</i>	Wyświetlacz włączony
<i>DISP</i>	<i>no</i>	Wyświetlacz normalnie
	<i>YES</i>	Wyświetlacz obrócony o 180°
<i>rPAN</i>	<i>no</i>	Ruch PAN – standard
	<i>YES</i>	Ruch PAN - odwrócony
<i>rTIL</i>	<i>no</i>	Ruch TILT - standard
	<i>YES</i>	Ruch TILT - odwrócony
<i>rEST</i>	<i>YES</i>	Reset urządzenia

2. Opis trybów DMX

9CH	11CH	Zakres	Funkcja
1	1	000-255	Pan
	2	000-255	Pan dokładnie
2	3	000-255	Tilt
	4	000-255	Tilt dokładnie
3	5	000-139	Wybór koloru
		140-255	Zmiana koloru (wolno-szybko)
4	6	000-063	Wybór gobo
		064-127	Gobo shake
		128-255	Zmiana gobo (wolno-szybko)
5	7	000-255	Stroboskop
6	8	000-255	Ściemnianie
7	9	000-255	Prędkość ruchu PT (szybko-wolno)
8	10	000-059	Tryb DMX
		060-084	Tryb Automatyczny #3
		085-109	Tryb Automatyczny #2
		110-134	Tryb Automatyczny #1
		135-159	Tryb Automatyczny #0
		160-184	Tryb aktywacji dźwiękiem #3
		185-209	Tryb aktywacji dźwiękiem #2
		210-234	Tryb aktywacji dźwiękiem #1
		235-255	Tryb aktywacji dźwiękiem #0
9	11	000-020	Brak funkcji
		021-100	Automatyczny ruch PAN
		101-200	Automatyczny ruch TILT
		201-249	Automatyczny ruch PAN & TILT
		250-255	Reset po 5 sekundach

3. Specyfikacja

Specyfikacja	
Pobór mocy	80 W
Napięcie zasilania	AC 110- 240 V
Częstot. napięcia	50 - 60 Hz
Typ diody	Standard LED
Ilość diod	1
Moc diody	60 W
tarcza kolorów	7 + biały
tarcza kolorów	12 wzorów + otwarte
Wyświetlacz	LED - 4 znaki
Sterowanie	4 przyciski
Zakres ruchu – PAN	540°
Zakres ruchu – TILT	210°
Ściemnianie	płynne 0 - 100%
Ilość kanałów DMX	9/11
Standard DMX	DMX512
Tryby pracy	DMX, Auto, Master/Slave, Sound
DMX IN	XLR
DMX OUT	XLR
Stopień ochrony IP	IP20
Rodzaj obudowy	ABS
Chłodzenie	tak