



FRACTAL
LIGHTS

MINI LED MATRIX 9 x 10 W

Skrócona instrukcja obsługi

1. OPIS FUNKCJI MENU:

wyświetlacz	Wartość	Funkcja
DmxSet Address	001-512	Ustawienie adresu DMX
Channel Set	4CH	Tryb 4 kanałowy
	16CH	Tryb 16 Kanałowy
	48CH	Tryb 48 Kanałowy
Mode Set	Mast	Tryb Master
	Slve 1	Tryb Slave 1
	Slve 2	Tryb Slave 2
Show Mode	Show 0	Wbudowany show #0
	Show 1	Wbudowany show #1
	Show 2	Wbudowany show #2
	Show 3	Wbudowany show #3
Sound Mode	on	Kontrola dźwiękiem aktywna
	oFF	Kontrola dźwiękiem nieaktywna
Sound Sense	0-99	Ustawienie czułości wbudowanego mikrofonu
Nodmx Set	bLAc	Po zaniku sygnału DMX - aktywacja blackout
	Auto	Po zaniku sygnału DMX - przejście w tryb auto
	Sound	Po zaniku sygnału DMX - przejście w tryb aktywacji dźwiękiem
	HoLd	Po zaniku sygnału DMX - podtrzymuj ostatnie otrzymane wartości
White Balance	Red	Dostosowanie balansu bieli 0-255
	Green	Dostosowanie balansu bieli 0-255
	Blue	Dostosowanie balansu bieli 0-255
	White	Dostosowanie balansu bieli 0-255
Pan Inverse	OFF	Ruch PAN - standard
	ON	Ruch PAN - odwrócony
Tilt Inverse	OFF	Ruch TILT - standard
	ON	Ruch TILT - odwrócony
Fixture Reset	YES	Reset urządzenia

2. Opis trybów DMX

4CH	Zakres	Funkcja
1	0-15	Brak Funkcji
	16-44	Auto 0
	45-74	Auto 1
	75-104	Auto 2
	105-128	Auto 3
	129-157	Sound 0
	158-187	Sound 1
	188-217	Sound 2
	218-255	Sound 3
2	0-255	Prędkość/czułość mikrofonu
3	00	Brak Funkcji
	1-7	Zmiana koloru
	8-140	Automatyczna zmiana koloru
	141-255	Zmiana koloru dźwiękiem
4	0-255	Prędkość/czułość mikrofonu

48CH	16CH	Zakres	Funkcja
1	1	0-255	Pan
2	2	0-255	Pan dokładny
3	3	0-255	Tilt
4	4	0-255	Tilt dokładny
5	5	0-255	Prędkość ruchu (szybko-wolno)
6	6	0-15	Brak Funkcji
		16-44	Auto 0
		45-74	Auto 1
		75-104	Auto 2
		105-128	Auto 3
		129-157	Sound 0
		158-187	Sound 1
		188-217	Sound 2
		218-255	Sound 3
7	7	0-255	Prędkość/czułość mikrofonu
8	8	250-255	Reset
9	9	0-255	Ściemnianie
10	10	0-255	Stroboskop
11	11	0-255	Czerwony
12	12	0-255	Zielony
13	13	0-255	Niebieski
14	14	0-255	Biały
15-46	(...)	(...)	8 * sekcja 4ch- RGBW
47	15	00	Brak Funkcji
		1-7	Zmiana koloru
		8-140	Automatyczna zmiana koloru
		141-255	Zmiana koloru dźwiękiem
48	16	0-255	Prędkość/czułość mikrofonu

3. Specyfikacja

Specyfikacja	
Pobór mocy	115 W
Napięcie zasilania	100 - 240 V
Częstotliwość napięcia	50 - 60 Hz
Typ diody	4 w 1 CREE
Ilość diod	9
Moc diody	10 W
Wyświetlacz	LED - 4 znaki
Sterowanie	4 przyciski
Ściemnianie	płynne 0 - 100%
Sterowanie	DMX, Auto, Master/Slave, Sound
Standard DMX	DMX512
DMX IN	XLR
DMX OUT	XLR
Ilość kanałów DMX	4/16/48
Zakres ruchu – PAN	540°
Zakres ruchu – TILT	210°
Rodzaj obudowy	ABS
Chłodzenie	tak