



FRACTAL
LIGHTS
FL 200 RGY LASER
QUICK START MANUAL

1. SPECYFIKACJA:

Sterowanie: DMX 512; Auto; Sound mode;

Laser: Zielony: 532nm, Czerwony: 650nm, dioda DPSS

Moc: Czerwony: 120mW, Zielony 60mW

Kolor wiązki: czerwony + zielony

System skanowania: silnik krokowy N1.8

2. OPIS USTAWIEŃ DIPSWITCH:

Tryb		Ustawienie dip switch									
1	Tryb DMX / SLAVE	1	X	X	X	X	X	X	X	X	0
2	Tryb Sound	0	X	X	X	X	X	X	X	X	1
3	Tryb Auto	1	X	X	X	X	X	X	X	X	1
	Numer dipswitch #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*0 - wyłączone
1 - włączone
X - wybór wartości w celu ustawienia adresu DMX lub trybu/prędkości działania*

3. OPIS TRYBU DMX:

Kanał	Zakres	Funkcja
1	0-62	blackout
	63-125	tryb dźwięk
	126-254	tryb auto
	255	tryb DMX
2	0-35	Wzór 1
	36-71	Wzór 2
	72-107	Wzór 3
	108-143	Wzór 4
	144-179	Wzór 5
	180-215	Wzór 6
	216-251	Wzór 7
	252-255	Wzór 8
3	0-127	rotacja lewo
	128-255	rotacja prawo
4	0-255	prędkość rotacji
5	0-39	czerwony
	40-79	zielony
	80-241	Czerwony + zielony
	242-255	czerwony lub zielony
6	0-255	prędkość błysku wolno > szybko