



LED BAR 144 SMD RGB

Skrócona Instrukcja Obsługi

OPIS FUNKCJI MENU		
Wyświetlacz	Zakres	Funkcje + działanie
Addr	001-512	Ustawianie adresu DMX 512
Chnd	3/5/6/12/24/48ch	Ustawienie trybu DMX
SInd	Mast	Master
	SL1	Slave 1
	SL2	Slave 2
	d512	Przy zaniku sygnału dmx: blackout
Soun	So0-So16	Ustawienie trybu reakcji na dźwięk
	Se00-Se99	Ustawienie czułości wbudowanego mikrofonu
COLO	RED 000-255 GREEN 000-255 BLUE 000-255	Ustawienie poziomów jasności dla poszczególnych kolorów
disp		Odwrocenie wyświetlacza o 180°
Ver		Wersja oprogramowania
Rset		Reset urządzenia

Specyfikacja	
Pobór mocy	25 W
Napięcie zasilania	100 - 240 V
Częstotliwość napięcia	50 - 60 Hz
Typ diody	RGB
Ilość diod	144
Stroboskop	do 20Hz
Wyświetlacz	LCD
Sterowanie	4 przyciski
Ściemnianie	płynne 0 - 100%
Ilość kanałów DMX	3/5/6/12/24/48
Sterowanie	DMX, Master/Slave, Sound
Mikrofon	wbudowany
DMX IN	XLR 3-pin
DMX OUT	XLR 3-pin
Wymiary	1020 x 65 x 80 mm
Waga	1 kg

3ch	Zakres	Funkcja
1	000-255	Dimmer czerwony
2	000-255	Dimmer zielony
3	000-255	Dimmer niebieski

5ch	Zakres	Funkcja
1	000-255	Dimmer czerwony
2	000-255	Dimmer zielony
3	000-255	Dimmer niebieski
4	000-255	Master dimmer
5	000	-
	001-005	Tryb sound
	006-010	-
	016-255	Stroboskop wolno>szybko

6ch	Zakres	Funkcja
1	000-255	Master dimmer
2	000-255	Stroboskop wolno>szybko
3	000-255	Dimmer czerwony
4	000-255	Dimmer zielony
5	000-255	Dimmer niebieski
6	000-015	-
	016-255	Program Auto RGB wolno>szybko

12ch	Zakres	Funkcja	Sekcja
1	000-255	Master dimmer	1
2	000-255	Stroboskop wolno>szybko	
3	000-255	Dimmer czerwony	
4	000-255	Dimmer zielony	
5	000-255	Dimmer niebieski	
6	000-015	-	2
	016-255	Program Auto RGB wolno>szybko	
7	000-255	Master dimmer	
8	000-255	Stroboskop wolno>szybko	
9	000-255	Dimmer czerwony	
10	000-255	Dimmer zielony	
11	000-255	Dimmer niebieski	
12	000-015	-	
	016-255	Program Auto RGB wolno>szybko	

24ch	Zakres	Funkcja	Sekcja
1	000-255	Dimmer czerwony	1
2	000-255	Dimmer zielony	
3	000-255	Dimmer niebieski	2
4	000-255	Dimmer czerwony	
5	000-255	Dimmer zielony	
6	000-255	Dimmer niebieski	3
7	000-255	Dimmer czerwony	
8	000-255	Dimmer zielony	
9	000-255	Dimmer niebieski	4
10	000-255	Dimmer czerwony	
11	000-255	Dimmer zielony	
12	000-255	Dimmer niebieski	5
13	000-255	Dimmer czerwony	
14	000-255	Dimmer zielony	
15	000-255	Dimmer niebieski	6
16	000-255	Dimmer czerwony	
17	000-255	Dimmer zielony	
18	000-255	Dimmer niebieski	7
19	000-255	Dimmer czerwony	
20	000-255	Dimmer zielony	
21	000-255	Dimmer niebieski	8
22	000-255	Dimmer czerwony	
23	000-255	Dimmer zielony	
24	000-255	Dimmer niebieski	

48ch	Zakres	Funkcja	Sekcja
1	000-255	Master dimmer	1
2	000-255	Stroboskop wolno>szybko	
3	000-255	Dimmer czerwony	
4	000-255	Dimmer zielony	
5	000-255	Dimmer niebieski	
6	000-015	-	2
	016-255	Program Auto RGB wolno>szybko	
7	000-255	Master dimmer	
8	000-255	Stroboskop wolno>szybko	
9	000-255	Dimmer czerwony	
10	000-255	Dimmer zielony	3
11	000-255	Dimmer niebieski	
12	000-015	-	
	016-255	Program Auto RGB wolno>szybko	
13	000-255	Master dimmer	
14	000-255	Stroboskop wolno>szybko	4
15	000-255	Dimmer czerwony	
16	000-255	Dimmer zielony	
17	000-255	Dimmer niebieski	
18	000-015	-	
	016-255	Program Auto RGB wolno>szybko	5
19	000-255	Master dimmer	
20	000-255	Stroboskop wolno>szybko	
21	000-255	Dimmer czerwony	
22	000-255	Dimmer zielony	6
23	000-255	Dimmer niebieski	
24	000-015	-	
	016-255	Program Auto RGB wolno>szybko	
25	000-255	Master dimmer	
26	000-255	Stroboskop wolno>szybko	7
27	000-255	Dimmer czerwony	
28	000-255	Dimmer zielony	
29	000-255	Dimmer niebieski	
30	000-015	-	
	016-255	Program Auto RGB wolno>szybko	8
31	000-255	Master dimmer	
32	000-255	Stroboskop wolno>szybko	
33	000-255	Dimmer czerwony	
34	000-255	Dimmer zielony	
35	000-255	Dimmer niebieski	9
36	000-015	-	
	016-255	Program Auto RGB wolno>szybko	
37	000-255	Master dimmer	
38	000-255	Stroboskop wolno>szybko	
39	000-255	Dimmer czerwony	10
40	000-255	Dimmer zielony	
41	000-255	Dimmer niebieski	
42	000-015	-	
	016-255	Program Auto RGB wolno>szybko	
43	000-255	Master dimmer	11
44	000-255	Stroboskop wolno>szybko	
45	000-255	Dimmer czerwony	
46	000-255	Dimmer zielony	
47	000-255	Dimmer niebieski	
48	000-015	-	12
	016-255	Program Auto RGB wolno>szybko	